


2^{de} binnenpost toevoegen aan mijn Dahua intercom systeem

U kunt een 2^{de} binnenpost toevoegen aan het intercom systeem op 2 manieren:

1. Als de slave-unit: deze zal gekoppeld worden aan de master-unity en mee bellen wanneer de master-unit gebeld wordt door de buitenpost
2. Als een 2^{de} master-unit: deze kan via een 2^{de} deurbel gebeld worden op de buitenpost.

1 slave-unit

Klik op  hij zal veranderen naar extension.


ROOM NO:9901#[nummer] (1-4)

MASTER IP: IP van hoofdbinnenpost.

MASTER NAME: admin

Master PWD: password van de hoofdbinnenpost (8cijfers)

Klik op OK.



Field	Value
Room No.	9901#1
Master IP	0 . 0 . 0 . 0
Master Name	admin
Master Pwd
Version	V4.300.0000000.2.R.20180825
SSH	OFF

2 Master-unit

Onthoud enkel dat u een andere room number moet kiezen dan dat u al heeft.

Als u 9901#0 heeft staan op uw eerste master-unit moet u een andere nummer selecteren, bijvoorbeeld 9902#0

Zorg er dan ook voor dat u in de buitenpost de nummer toevoegt onder HOUSEHOLD SETTINGS > ROOM NO. MANAGEMENT

The screenshot displays the 'Room No. Management' section of the WEB SERVICE 2.0 interface. The table contains the following data:

Room No.	First Name	Last Name	Nick Name	Registration Mode	Modify
9901#0				public	
9902#0				public	

At the bottom of the table, there are three buttons: 'Add', 'Refresh', and 'Clear'. A yellow arrow points to the '9902#0' row, and another yellow arrow points to the 'Add' button. The interface also shows navigation tabs for 'Local Setting', 'Household Setting', 'Network', and 'Log Management'.

Vergeet dan zeker en vast niet het nummer toe te voegen bij uw module onder LOCAL SETTING > BASIC > onderaan de pagina.

