Handleiding tijdzone instellen Mammoet IP-camera

Het kan zijn dat de tijd die uw camera aangeeft niet helemaal correct staat. Dit kunt u eenvoudig aanpassen door in te loggen op de camera en de tijdzone van uw locatie in te stellen. Ook zal de mogelijkheid voor het instellen van de zomertijd behandeld worden.

Hieronder vindt u een beknopte stappenplan met afbeeldingen:

- 1. Open de SearchTool en dubbelklik op de camera.
- 2. Er verschijnt nu een browservenster met het IP-adres van de camera.

nine De							Fermiore Version ALL	
In	dex	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	Gr NetWork Param	~
	001	PCAMERA	IPC	KL8_IND_BWHSL1A0T1Q0_V2.0.5.230203_R1	192.155.178.52	255.255.255.0	192 IP Address	
1	002	NVR	Network Video Recorder	N3009_32NR_BVH1F4_V2.0.3.230221_R5	192 168 178 59	255.255.255.0	192 192 198 178 62	
1 3	003	IPCAMERA	IPC	FW4_16NR_BVML1A0T1Q0_V2.0.1.230103_R3	192.168.11.9	255 255 255 0	192 255 255 255 0	
	004	IPCAMERA	IPC	KL8_IND_BVH5L1A8T1Q8_V2.0.5.238283_R1	152.168.11.6	255 255 255 0	152 GateWay 192 168 178 1	
1	005	ONVE	Dahua		152, 168, 178, 119	255 255 255 0	192 DNS 192 198 1 1	
1	006	IPCAMERA	IPC	KL8_1ND_BVH0L3A0T0Q0_V2.0.6.230203_R1	192.168.11.5	255.255.255.0	192 HTTP Past	
							> RTSP Port	
							554	
							SECURITY VERIF	
							afmin	

- Login op de camera met de inloggegevens. Gebruikersnaam is standaard admin.
- Navigeer naar Config → System → System Config. U krijgt nu opties te zien om uw tijdzone in te stellen. In het dropdown menu van Time Zone kunt u de tijdzone aangeven. (NL is +01). Vink NTP aan. Dit zorgt ervoor dat de camera via het netwerk en de server (time.windows.com) de juiste tijd zal gaan aangeven. Druk op Apply.



 Wilt u de zomertijd ook nog instellen? Dan kunt u naar DST gaan bij System Config.

Vink als allereerst DST aan om de zomertijd in te schakelen. Daarna kunt u de start en eindtijd van de zomertijd invullen. Druk op Apply.

