



Baseline-productlijn

JunctionBox (118×59)

Montagebox voor IP-beveiligingscamera



IN PROGRESS

Flexibele camera-installatie

JunctionBox is een waterdichte aluminium montagebox voor het kabelbeheer van de Ajax IP-camera's. Hiermee kunnen Ajax-camera's gemakkelijk worden geïnstalleerd op betonnen muren, plafonds of kolommen, zowel buiten als binnen. Elk detail is tot in het kleinste detail doordacht, zodat PRO-gebruikers zeker kunnen zijn van de betrouwbaarheid en levensduur van JunctionBox van Ajax.



Doordacht in elk detail



1. Waterdichte kabelwartel

Om de kabel te beschermen tegen beschadiging tijdens installatie en gebruik en om te voorkomen dat er water de montagebox binnenkomt.


2. Tweedraads afsluitring


Voor waterdichte aansluiting van een PoE-kabel, of ethernet- en stroomkabels.


3. Aardingsterminal


De aarding moet worden uitgevoerd door een specialist in overeenstemming met de plaatselijke elektrische veiligheidsregels en voorschriften.

Gemakkelijke installatie en onderhoud

- 

Papieren sjabloon voor installatie zodat de gaten perfect passen
- 

Twee opties voor installatie van de kabelwartel: aan de boven- of zijkant
- 

Herbruikbaar, zelfs na demontage
- 

Alle bevestigingen zijn inbegrepen. De PRO hoeft geen extra bevestigingen mee te nemen naar de locatie

Compatibiliteit	Installatie	Technische specificaties	Volledige set
Compatibele apparaten BulletCam (5 Mp/2.8 mm) BulletCam (5 Mp/4 mm) BulletCam (8 Mp/2.8 mm) BulletCam (8 Mp/4 mm) DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) TurretCam (5 Mp/2.8 mm) TurretCam (5 Mp/4 mm) TurretCam (8 Mp/2.8 mm) TurretCam (8 Mp/4 mm)	Operationeel temperatuurbereik van −25 tot +60 °C	Kleur wit, zwart Afmetingen 117,14 × 58,3 mm Gewicht 468 g Materiaal aluminium ADC12	JunctionBox (118×59) Papieren sjabloon voor installatie Installatieset Snelstartgids